

# Sirène *extérieure*

**DL421AX**



## Atouts

### Renforcement de la dissuasion sonore en extérieur

La forte puissance acoustique de 108 dBA (à 1 m) en cas de déclenchement intrusion est une arme redoutable pour faire fuir les intrus et alerter le voisinage d'une tentative d'intrusion.

### Localisation du lieu de déclenchement grâce au flash

En cas d'intervention d'une tierce personne (voisin, intervenant...), le flash peut fonctionner en discontinu jusqu'à 24 h.

**Programmation rapide et sans fil** depuis l'application Atral Setup.

### Réaction adaptée en cas d'incendie

En cas de déclenchement lié à un détecteur incendie, sonnerie spécifique incendie et message vocal d'évacuation possible.

## Caractéristiques Techniques

Puissance en décibels mesurée à 1 m selon les critères de la certification NF&A2P : 103 décibels et la puissance en sortie : 130 décibels

Bips sonores réglables

Report de signalisation des mises en Marche/Arrêt : sonore et à l'aide du flash

Activation / désactivation de la fonction "appel sonore" et "sonnette"

Durée de sonnerie de 20 à 180 s (90 s en sortie usine)

Durée d'activation du flash de 1 à 60 mn (15 mn en sortie usine)

Choix du déclenchement sur une intrusion simple ou uniquement confirmée

Sonnerie différenciée pour l'intrusion et l'incendie

Autoprotection :

- à l'ouverture
- à l'arrachement

Supervision par la centrale de la radio, de la pile et de l'autoprotection mécanique

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Alimentation par bloc lithium TwinPower® BATLi22 7.2V, 13Ah (2 x (3,6V, 13Ah))

Indices de protection : IP54 / IK08

Dimensions L.235 x H.256 x P.90 mm

T° de fonctionnement : - 25 °C à + 70 °C

## Fonctions

### Installation et paramétrage de la sirène

- Installation depuis l'application Atral Setup.
- Paramétrage en local à partir du clavier disponible sur la centrale.

**Report de signalisation des mises en Marche/Arrêt** du système sur la sirène par des bips sonores.

### Autocontrôle de l'état de l'alimentation

### Autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement

### Affectation à un groupe d'intrusion pour des déclenchements d'alarmes sélectifs et indépendants.

- Possibilité d'affecter la sirène à un groupe intrusion.
- Possibilité également d'affecter la sirène à un groupe intrusion actif en marche partielle 1 et un autre groupe actif en marche partielle 2.

### 2 types de sonnerie avec tonalités différenciées :

- sonnerie intrusion : dissuasion de l'intrus,
- sonnerie incendie : durée fixe de 5 min.

### Réglages des durées de déclenchement en intrusion :

- durée de sonnerie (20 s à 180 s),
- retard du déclenchement de la sirène (0 à 60 s).

### En marche présence, choix de la réaction de la sirène suite à une intrusion

- niveau sonore atténué, soit 4 bips,
- sonnerie en puissance pendant 15 s,
- activation du flash seul,
- pas de réaction.

### Réaction de la sirène suite à une alarme incendie :

- sonore (sonnerie incendie) pendant 5 min,
- sonore à savoir sonnerie en puissance pendant 15 s puis "Alarme incendie" (en alternance).

**Autonomie jusqu'à 5 ans** constatés en conditions réelles d'utilisation.