

Boîtier de transmission téléphonique

DL520AX



**Twin
Band**
TRANSMISSIONS

5ans
garantie



Atouts

Solution de transmission déportée

Boîtier livré sans alimentation et sans module de transmission. Ce boîtier est à équiper du module de transmission DL505AX, pour une solution de transmission déportée.

Facilite les évolutions d'installation

Sur une installation existante dotée d'une centrale équipée d'un module de transmission, il devient facile de faire évoluer l'installation vers une solution de transmission déportée lorsque l'alimentation secteur, obligatoire avec l'utilisation de IP, est requise. Le module de transmission DL505AX peut être placé indifféremment sur une centrale d'alarme ou sur le boîtier DL520AX.

Caractéristiques Techniques

Emetteur radio TwinBand® : 400/800 MHz	Supervision système, radio et autoprotection mécanique
Clavier de commande et de programmation intégré	Boîtier à équiper du module de transmission DL505AX
Voyant tricolore d'aide à la programmation	Indices de protection : IP31 / IK04
Synthèse vocale 6 langues (Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais)	Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C.
Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement	Dimensions (L x H x P) : 232 x 232 x 68 mm
	Poids : 1200 g

Références à commander séparément (selon les besoins)

BATLi22 Pile lithium 2 x (3,6V - 13 Ah) si l'alimentation secteur n'est pas requise

RXU28X Alimentation secteur avec cordon blanc indispensable si utilisation du média IP. Indispensable pour l'utilisation de Atral Setup et Atral Secure.