

Récepteur *extérieur*

DL783AX 230 V / contact sec



5ans
garantie



Atouts

- Le récepteur extérieur permet de commander à distance un appareil électrique en intérieur comme en extérieur.
- Sortie contact sec libre de potentiel.

Caractéristiques Techniques

Récepteur radio compatible TwinBand®	Trois entrées de câbles
Alimentation sur secteur 230 V - 50 Hz (16 A) protégée et sectionnable	Fixation du boîtier possible sur une boîte d'encastrement diamètre 60 mm
Puissances de sortie cumulées maximales : - lampe halogène TBT 12 V : 1 500 W - lampe incandescente : 1 000 W	Produit livré avec un accessoire de fixation murale
Réglage de la minuterie par paliers	Consommation : 17 VA
Réglage de la valeur de l'impulsion par paliers	Indices de protection : IP 54 / IK 04
Choix des options par bouton-poussoir et voyant lumineux accessibles produit ouvert	Dimensions (L x H x P) : 150 x 85 x 35 mm
	Poids : 224 g
	Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C
	Usage intérieur et extérieur

Fonctions

Possibilité de commande de portails, de porte de garage ou de gâche électrique

Produit étanche commandable à distance par l'intermédiaire d'un clavier, d'une télécommande ou d'un téléphone.

Applications

- Marche / Arrêt.
- Minuterie : réglage de la durée par paliers de 90 s à 60 min.
- Impulsionnel : réglage de la durée par paliers de 1 s à 9 s (fonction exclusive des autres modes).

- Pilotage à distance : par l'intermédiaire d'un transmetteur téléphonique.
- Simulation de présence : en liaison avec un clavier mobile multifonction.
- Report d'état du système (fonction exclusive des autres modes).
- Activation sur détection d'intrusion : réglage par paliers de 90 s à 30 min (possibilité d'allumer un éclairage ou un flash en cas de détection d'intrusion).