

Rivelatore di apertura

DL278AX - bianco

DL279AX - antracite

DL280AX - marrone



DL278AX
DL279AX
DL280AX

Vantaggi

Protezione discreta delle uscite

Installazione semplice, che unisce compattezza ed estetica con una scelta di 3 colori.

Maggiore affidabilità

Il campo di rilevamento del magnete (fino a 3 cm) fa sì che il sistema sia resistente alle vibrazioni, rendendolo più affidabile nell'uso.

Facile da installare

La tecnologia di rilevamento consente di montare il rivelatore sia sul telaio che sull'anta, rendendolo così facile da installare.

Funzioni

Impostazioni del livello di allarme

- intrusione,
- preallarme,
- dissuasione,
- avviso.

Pulsante di test delle funzioni e spia luminosa sul pannello frontale, per :

- effettuare il teach-in con la centrale,
- testare il collegamento radio con la centrale,
- verificare lo stato dell'alimentazione,

Protezione contro le frodi magnetiche

Massima sicurezza grazie al monitoraggio continuo del campo. Dotato di un sensore magnetico integrato, è in grado di rilevare la presenza o l'assenza di un campo magnetico. Rileva la presenza di un secondo magnete, impedendo qualsiasi tentativo di intrusione. Se viene utilizzato un magnete fraudolento per bypassare l'allarme, il rivelatore attiverà immediatamente le misure di dissuasione.

- verificare il corretto funzionamento del rivelatore in ogni momento.

Autocontrollo dello stato di alimentazione

Autoprotezione contro l'apertura e la rimozione

Autoprotezione contro la manomissione e la disconnessione magnetica

Autonomia fino a 5 anni in condizioni reali di utilizzo.

Caratteristiche Tecniche

- > 1 indicatore LED bicolore rosso/arancione
- > 1 pulsante di test alimentazione e di rilevamento
- > 1 contatto di apertura magnetico integrato
- > Lunghezza del circuito: 10 m max
- > Alimentazione con batteria al litio RXU36X (3 V - 620 mAh)
- > Grado di protezione: IP 31 / IK 04
- > Dimensioni del rivelatore L.85 x H.28 x P.13
- > Dimensioni del supporto del magnete L.34 x H.11 x P.13
Temperatura di funzionamento : - 10 °C a + 55 °C
Uso interno
- > Montaggio del rivelatore e del magnete: a vite
- > Fornito con accessori di fissaggio, magnete e supporto per magnete